การจัดการความรู้ (KM)		One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)					
<b>9</b> 4	(NIVI) การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าเครื่อ	 วงพิมพ์หัวเข็ม (Dot Matrix) ให้สามารถใช้งานได้	เลขที่เอกสาร	01/	01/58		
พัวเรื่	กับระบบการเงิน (GLx) :	วันที่รายงาน	9 ม.ค.58				
พ			หัวหน้าฝ่าย	หัวหน้างาน	ผู้จัดทำ		
ประเภ	🖵 ความรู้พินฐาน 🖵 การแก้	เไขปรับปรุง 🗹 ความยุ่งยาก/ปัญหาที่เกิดขึ้น	แสงดาว เทียมทัน	ปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง	อมรรัตน์ แก้วคำบ้ง		
วัตถุปร เพื่อ ให้ส ไม่มี ปัญหา สาเหตุ เครื่ะ สำห ไม่ส การแก้ เนื่อ รอง เอก พิม (1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	ระสงค์ มแก้ไขปัญหาการตั้งค่าเครื่องพิมพ์หัวเ เกมารถใช้งานได้กับระบบการเงิน (GL i Parallel Port ได้ งานการเงินของสำนักพัฒนาเทคท์ เอกสารจากระบบ GLx ผ่าน US องคอมพิวเตอร์ของงานการเงินเป็นรุ่ หรับเครื่องพิมพ์หัวเข็ม (Dot Matrix หามารถพิมพ์เอกสารจากระบบ GLx เป็ข บงด้วยโปรแกรมการเงิน GLx จะทำ เรับระบบปฏิบัติการ WindowsXP าสารผ่าน USB Port ดังนั้น วิธีการข์ เพ้เอกสารได้ มีขั้นตอนดังนี้ ดิดตั้งไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อย เข้าไปที่ Properties เครื่องพิมพ์ (จาศ ทำการแชร์เครื่องพิมพ์ โดยคลิกเลือก t ตั้กช่อง Share this printer ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ ในช่อง Share Nam คลิกปุ่ม OK ทำการตรวจสอบชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ จดชื่อ Full Computer name ไ หน้าต่างนี้ลงไป เข้าคำสั่ง Command Promp (Sta กด – OK ) ทำการ Redirect เครื่องพิมพ์จาก F NET USE LPT1: \\ชื่อคอมพิวเตอร์ ใส่ชื่อคอมพิวเตอร์ (Naiyana) และจี กด Enter ถ้ากำหนดค่าถูกต้องจะบ ควรระวัง : ถ้าไม่ปรากฏข้อความ Suc ลื่ยนค่า Port ให้เป็น LPT2	ขึ้ม (Dot Matrix) x) : กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ มิคศึกษา ไม่สามารถพิมพ์ B Port ได้ Icon โปรแกรม GLx ) จึงทำให้ ผ่าน USB Port ได้ งานในลักษณะ Text mode หรือต่ำกว่า ซึ่งไม่รองรับการพิมพ์ ที่ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถ ยก่อน กตัวอย่าง : EPSON LQ) tab Sharing ne (จากตัวอย่าง : EPSONLQ) ร์ ที่ tab Computer Name ว้ (จากตัวอย่าง : EPSONLQ) ร์ ที่ tab Computer Name ว้ (จากตัวอย่าง : Naiyana) เสร็จแล้วปิด art → run→ พิมพ์คำสั่ง cmd Port USB ให้เป็น LPT Port โดยพิมพ์คำสั่ง รึงชื่อเครื่องพิมพ์ (PERSISTENT:YES Jainรื่องพิมพ์ (EPSONLQ) จากนั้น รากฏข้อความ Successful ccessful ให้ตรวจสอบกำสั่งใหม่ หรือ	ÑŋNŋŋÑŋNŋŋẩỹNŋŋLatangỦu shuau shuLinguinuỦu shuau shuLinguinuLu au neishisau shuNeten HaleAu au neishisau shuNeten Haling lot Hip pinter with other users on your networks. To mather thaning lot Hip pinter, cick Share this pinter. WindowNeten Haling lot Hip pinter, cick Share this pinter. Neten thaning lot Hip pinter, cick Share this pinter. Neten this pinter Neten computers on the network. Do not share this pinter Network, your wave with the standing of pinters with the computers on the network. Do not share this pinter Network, your wave with the standing different variants of this the computer on the network. Do not share this pinter Do not share this				

(GLx) : กรณเครองคอมพวเตอร เมม Parallel Port เด									
ผลที่ได้รับ	วันที่								
	ผู้ถ่ายทอด								
	ผู้รับการถ่ายทอด								